

marantz®



## MODEL 40n

### MODEL 40n Stereo-Vollverstärker mit Streaming-Funktion

Digitales Herz und analoge Seele. Der MODEL 40n bietet Ihnen Hi-Res-Klang für digitales Musikstreaming von Spotify, Amazon Music HD, TIDAL und mehr sowie von Ihrer eigenen digitalen Musikbibliothek über AirPlay 2, Bluetooth und HEOS®. Sorgen Sie für erstklassigen TV-Klang über HDMI ARC (Audio Return Channel). Erleben Sie all dies mit der herausragenden analogen Verstärkung von Marantz – für satten, warmen und räumlichen Klang.

- **Einfach Lautsprecher anschließen** Der musikalischste Klang ist bereits integriert
- **Optimiert für Streaming** Zur Verwendung mit Spotify, TIDAL, AirPlay 2, Bluetooth und vielem mehr – HEOS® Built-in macht's möglich
- **Vom Soundmaster abgestimmt** Professionell entwickelt und abgestimmt – für den musikalischsten Klang
- **Musik mit Power** 100 Watt pro Kanal (RMS, 20Hz - 20kHz, 0,07% Klirr, 4 Ohm) für Ihre bevorzugten Lautsprecher
- **Sprachsteuerung** Funktioniert mit Amazon Alexa und Apple Siri
- **Edles Industriedesign** Macht in jeder Umgebung eine gute Figur
- **HDAM-Verstärkung** Die einzigartige Technologie bewahrt jedes Detail Ihrer Lieblingsmusik
- **Marantz Musical Phono-EQ-Stufe** Der integrierte MM-Phono-Vorverstärker macht den Anschluss eines Plattenspielers zum Kinderspiel
- **HiFi im ganzen Haus** Beschallen Sie Ihr Zuhause mit dem musikalischsten Klang. Dabei können Sie überall denselben oder in jedem Raum einen anderen Song hören
- **Farbe** Verfügbar in Schwarz und Silber-Gold



Modern Musical Luxury



# MODEL 40n

## Technische Daten

|   |  |
|---|--|
| <b>Ausgangsleistung</b>                                 |  |
| Nennausgangsleistung (rms)                              | 70W + 70W (8 Ohm)<br>100W + 100W (4 Ohm)           |
| <b>Features</b>   |  |
| HEOS Built-in Multiroom und Streaming                   | ja   |
| Spotify Connect / TIDAL / Deezer / Amazon Music HD      | ja (wo verfügbar)                                  |
| Sprachsteuerung   | Works with Alexa                                   |
| DSD-Audio Netzwerk-Streaming                            | ja   |
| Internet Radio / Bluetooth / AirPlay 2                  | ja / ja / ja                                       |
| Roon Tested   | ja   |
| Digitaleingang: USB-B / optisch / koaxial / USB-A       | - / 1 / 1 / 1                                      |
| Digital-Eingang   | 192 kHz / 24 Bit                                   |
| USB-A: DSD / WAV / FLAC / ALAC                          | bis zu 5.6 / 192 / 192 / 192                       |
| DA-Wandler  | ES9016K2M  |
| Stromgegenkopplung                                      | ja   |
| Schottky-Dioden / Hochwertige Audiokomponenten          | ja / ja  |
| Symmetrisches Platinen-Layout                           | ja   |
| Doppelte Bodenplatte / Aluminium-Kühlkörper             | ja / ja  |
| <b>Terminal</b>   |  |
| Phono-Eingang   | ja (MM)<br>Marantz Musical Phono EQ                |
| Endstufen-Direkteingang                                 | ja   |
| Analog-Eingang (inkl. Phono) / Aufnahme-Ausgang (Cinch) | 4 (PHONO, CD, LINE, RECORDER) / 1 (RECORDER)       |
| Optischer Eingang                                       | 1  |
| Koaxialer Eingang                                       | 1  |
| HDMI Eingang / Ausgang                                  | 1 / 0 (ARC) nur PCM                                |
| USB-A   | 1 (Rückseite), Mass Storage Class 5W/1A            |
| Lautsprecher-Terminal                                   | SPKT-1+  |
| Kopfhörerausgang  | ja   |
| Fernbedienungs-Bus                                      | ja (RC-5 In / Out)                                 |
| Suwboofe-Ausgang Tiefpass-Filter                        | Wählbar<br>40 Hz / 60 Hz / 80 Hz / 100 Hz / 120 Hz |



|   |   |               |             |
|---|---|---------------|-------------|
| <b>Control</b>                                      |   |               |             |
| App   | HEOS App  |               |             |
| Fernbedienung                                       | Systemfernbedienung RC005PM (Verstärker- und CD-Player-Steuerung) |               |             |
| <b>Weiteres</b>                                     |   |               |             |
| Abmessungen (B x T x H)                             | 443 x 130 x 432 mm  |               |             |
| Gewicht   | 16,7 kg   |               |             |
| Abmessungen mit Verpackung (B x T x H)              | 534 x 255 x 522 mm  |               |             |
| Gewicht mit Verpackung                              | 19,6 kg   |               |             |
| Stromverbrauch                                      | 220 W, 0,3 W (Standby)  |               |             |
| Kaltgeräte-Netzbuchse                               | ja  |               |             |
| Schnellstart-Anleitung                              | inklusive   |               |             |
| <b>Spezifikationen</b>                              |   |               |             |
| Leistungsverstärker                                 | HDAM-SA3  |               |             |
| Leistungstransformator                              | Doppelt geschirmter Ringkern                                      |               |             |
| Lautstärkeregelung                                  | Elektronisch, MUSES 72323   |               |             |
| Bass / Höhen / Balance                              | ja / ja / ja  |               |             |
| Source Direct                                       | ja  |               |             |
| Frequenzgang  | 5 Hz - 100 kHz  |               |             |
| Klirrfaktor   | 0,02% (20 Hz - 20 kHz, 8 Ω)                                       |               |             |
| Dämpfungsfaktor                                     | 100   |               |             |
| Eingangsempfindlichkeit: Phono-Eingang              | 2 mV / 47 kOhm  |               |             |
| Eingangsempfindlichkeit: CD/LINE/RECORDER           | 220 mV / 20 kOhm  |               |             |
| Eingangsempfindlichkeit: Leistungsverstärkereingang | 1,6 V / 15 kOhm   |               |             |
| Rauschspannungsabstand                              | PHONO (MM): 87 dB<br>CD: 106 dB                                   |               |             |
| <b>EAN</b>  |   |               |             |
| EU  | MODEL40nN1B   | 0747192135973 | Schwarz     |
| EU  | MODEL40nN1SG  | 0747192135980 | Silber-Gold |

Design und Spezifikationen unterliegen der Kontrolle durch Marantz und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Marantz ist ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen der D&M Holdings, Inc.

[www.marantz.de](http://www.marantz.de)

